

Bliq-vanger

De Bliq-vanger is een datalogger waarmee je optimaal inzicht krijgt in je energiegegevens. Je sluit hem aan op de slimme meter en, in het geval van zonnepanelen, ook op de omvormer.

Het uitlezen van de omvormer, inclusief zijn status en prestatie, maakt een gedetailleerde monitoring en effectief onderhoud mogelijk. Storingen kunnen snel en effectief worden opgelost.



Makkelijk en robuuste oplossing

- ✓ De Bliq-vanger is makkelijk te installeren
- ✓ Wifi problemen zijn verleden tijd

Merkonafhankelijk

- ✓ Werkt met de meest gebruikte omvormermerken in Nederland
- ✓ Alle geplaatste installaties zichtbaar in één portaal

Toekomstgericht

- ✓ Ontworpen om uit te breiden met warmtepomp, batterij en laadpaal
- ✓ Simulatiesoftware voor batterijadvies

Nederlands bedrijf

- ✓ Nederlandse helpdesk
- ✓ AVG proof – data in Europa

Technische aspecten

Bliq-vanger 1.0

Energie manager

Max. aantal apparaten	4
Geschikt voor volgende type meters	DSMR 2.2/4.0/4.2/5.0
Communicatie	3x Serieel 2x Ethernet 1x MBus 1x GPRS 1x RF868
Communicatieprotocol	Modbus RTU via RS485/422/232 Modbus TCP/IP via Ethernet

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur in bedrijf	-10°C tot 60°C
Omgevingstemperatuur tijdens opslag	-40°C tot 80°C
Relatieve vochtigheidsgraad	10-90%, niet condenserend
Beschermingsgraad (volgens IEC 60529)	IP21

Algemene data

Afmetingen (l*b*h)	146mm/81mm/25mm
Gewicht	0,2 kg
Plaatsingsmethode	Staan en hangend
Certificaten en goedkeuringen	CE
Energieverbruik	< 3W
Voeding	5V DC
Status display	8 x LED

Features

Werking en visualisatie	Bliq-installeursportaal, Bliq-app
Update functie	Automatische updates
Garantie	2 jaar
GSM data abonnement	7 jaar inbegrepen (early bird)